

Инструкция по эксплуатации

беспроводных светильников

Коллекция TEBUR



Спасибо за Ваш выбор светильников IMAGILIGHTS®

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед применением. Всегда используйте лампу в соответствии с данной инструкцией. Несоблюдение требований аннулирует гарантию. IMAGILIGHTS® отказывается от какой-либо ответственности за неправильное использование продукта или зарядного устройства в сочетании с другим продуктом, который может быть неисправен, опасен или неуместен.

Спецификация

Количество LED	12
Срок жизни LED	+50.000 часов
Аккумулятор	3.7 В Li-Polymer - 1200 мАч
Емкость аккумулятора	1200 мАч
Потребление	2.04 Вт
Удаленное управление	ИК

Материал

Пластик: PE




Перед первым использованием

Для продления времени автономной работы светильника, пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям:

- 1) Установите светильник на подключенную зарядную станцию
- 2) Полностью зарядите светильник на зарядной станции, это займет не менее 6 часов. Во время зарядки светильника горит красный индикатор. Когда загорится зеленый индикатор, светильник полностью заряжен.

Перед последующей зарядкой светильника полностью его разрядите. Мы рекомендуем провести не менее 5-6 циклов полного заряда/разряда для оптимальной работы светильника.

Светильник автоматически выключится при помещении его на зарядную платформу. Это существенно продлевает срок службы аккумулятора.



Временные циклы (Приблизительно)

Зарядка: 4-5 часов

Яркий теплый белый свет: 9 часов

Приглушенный теплый белый свет: 32 часа

Свечение RGB (mix): 9 часов

Свечение RGB (fix): 13 часов


Эффект свечи: 11 часов

Предустановленные цвета

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Теплый белый | 9. Желтый | 17. Темно-голубой |
| 2. Белый | 10. Бело-зеленый | 18. Светло-розовый |
| 3. Эффект свечи (желтый) | 11. Светло-зеленый | 19. Розовый |
| 4. Эффект свечи (оранжевый) | 12. Темно-зеленый | 20. Темно-розовый |
| 5. Темно-красный | 13. Бирюзовый | 21. Сальмон |
| 6. Светло-красный | 14. Бирюзово-голубой | 22. Светло-фиолетовый |
| 7. Светло-оранжевый | 15. Сине-зеленый | 23. Темно-фиолетовый |
| 8. Темно-оранжевый | 16. Фиолетово-синий | 24. Розово-фиолетовый |


Светильник

Модели до кода IL54



Металлическое кольцо для подвеса светильника

Модели после кода IL54



Металлическое кольцо для подвеса светильника

Нажмите и удерживайте более 2сек. «color up» для включения / выключения светильника

COLORS UP ↑

COLOR UP: Выбор между 24 предустановленными цветами.

COLORS DOWN ↓

COLOR DOWN: Выбор между 24 предустановленными цветами.


MIX+PAUSE

Запуск режима цветового Микса (160.000 цветов) 1 цикл занимает 14 минут, и будет повторяться без перерыва. Для фиксации цвета нажмите на кнопку снова. Для продолжения цветового Микса, нажмите кнопку еще раз.

BRIGHTNESS

Выбор 1 из 4 уровней яркости.

ИК пульт управления



COLOR UP & DOWN: Выбор между 24 предустановленными цветами.


Запуск режима цветового Микса (160.000 цветов) 1 цикл занимает 14 минут, и будет повторяться без перерыва. Для фиксации цвета нажмите на кнопке снова. Для продолжения цветового Микса, нажмите кнопку еще раз.

BRIGHTNESS: Выбор 1 из 4 уровней яркости.


CANDLE MODE: Выбор эффекта свечи 1 (желтый) или 2 (оранжевый).

COLOR LOCK*: Нажмите несколько раз на эту кнопку для блокировки клавиш управления на самом светильнике. Нажмите кнопку еще раз для разблокировки или поставьте на зарядную станцию.

Зарядка светильника



Зарядная станция MOM 1 MINI CHARGER для зарядки одного светильника. Используется адаптер Выход 100-240В AC~50/60 Гц - Выход DC 6В 1А



Зарядная станция MOM 8 multi для одновременной зарядки до 8 светильников. Могут собирать в стойки до 10 уровней. Зарядная станция MOM 8 MULTI использует адаптер Выход 100-240В AC~50/60 Гц - Выход DC 9В 5А

Светильник автоматически выключится при помещении на станцию зарядки. Это продлит срок службы аккумулятора и предотвратит одновременную зарядку и разрядку. Во время зарядки светильника горит красный индикатор. После полной зарядки светильника загорается зеленый индикатор.

Светильники бесполезны без специальной зарядной станции IMAGILIGHTS®.



Комплектация

Светильник в сборе со светодиодным модулем

Очистка светильника

Рекомендуем чистить светильник мягкой тканью. Не используйте агрессивные чистящие средства и материалы.

Внимание

- Не используйте светильник и зарядную станцию вблизи открытого огня и источников тепла.
- Не пытайтесь разбирать светильник или зарядную станцию во избежание поражения электрическим током и потерей водонепроницаемости. Данные действия могут стать причиной отмены гарантии.
- Используйте только оригинальные зарядные станции. Не используйте другие станции и способы зарядки светильника.
- Не пытайтесь заряжать светильник зарядной станцией, отличной от зарядной станции, входящей в комплект поставки.
- Не пытайтесь заменить аккумулятор другим.
- Не допускайте контакта и использования светильника и зарядной станции маленькими детьми.
- Не храните светильники и зарядную станцию на улице или во влажной среде.
- При хранении светильника поставьте его в оригинальную коробку, чтобы избежать каких-либо повреждений или царапин.

Утилизация

Не выбрасывайте этот светильник с обычным бытовым мусором. Свяжитесь с соответствующим сервисом в вашем регионе, чтобы узнать лучший способ утилизации устройства. Электротехнические изделия содержат вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды, поэтому должны быть надлежащим образом переработаны.

Юридическая информация и гарантия

Беспроводные светильники IMAGILIGHTS® имеют зарегистрированный дизайн, защищены авторские права и получены патенты. Все права защищены. Зарегистрированы все формы и модели. Запатентованный светодиодный модуль и запатентованные способы зарядки. Любая фальсификация или ремонт устройства лишает гарантии. Для предотвращения несанкционированного доступа устройство оснащено специальными ярлыками.

Гарантия производителя: 1 год. Срок эксплуатации: 3 года.

Контакты

IMAGILIGHTS BVBA
Nijverheidslaan 62C
B-8540 Deerlijk
BELGIUM

Tel. +32 56 77 45 10
Email: info@imagilights.com
Website: www.imagilights.com

ООО «Твинстор»
1-й Щипковский пер.4
г.Москва
Россия

Официальный дистрибьютор

Тел. +7 910 428 1467
Email: bugaev@twinstore.ru
Website: www.imagilights.ru